

BASEでの打ち出し設定 (PC-9801・9821 MS/DOS版)

BASE が起動しましたら、初期画面で環境設定を行ってください。

設定方法

初期画面で [ESC] キーを押しますと環境設定画面に変わります。

```
=====Braille Screen Editor BASE Version 1.60a=====
=====For PC9801Copyright (C) 1990,96 無量寺点字出版所=====
=====Programmed by S.Yoshida on Turbo-C2.0=====
```

[ESC]: 環境設定
編集ファイル名:

次項にカーソルを合わせ [リターン] キーを押します。

環境設定の3画面目(3項目)に印刷、ピンディスプレイ関係の設定画面があります。

印刷、ピンディスプレイ関係

印刷データの種別	外部ファイル印刷 編集データ印刷 短文登録内容
墨字出力形式	2行:墨字と墨点字 1行:画面形式 1行おき
出力プリンター	PCPR ESCP FMPR ESA NABCC BT3 翼 コメント TP32
左余白数	[10]字(半角文字数) 墨字、墨点字印刷、翼のみ有効
点字印刷方法	片面 両面 表面 裏面 NABCC は片面専用
点字プリンター出力先	RS232C セントロ
印刷部数	[1]部
改頁コード	送る 送らない
プリンターへ点字フォント登録	する しない
印刷1頁行数	[66]行
ピンディスプレイ制御	BN自動 BN40A BN20A BN46C Cannon なし
B.Note40A20A 制御	ダイレクト表示 ON ダイレクト表示 OFF しない
RS232C速度(印刷)	1200 2400 4800 9600 未使用
タイムアウト	ON OFF

前頁 **次頁** **終了**

(の項目は必ず設定してください)

各項目の設定が終わりましたら、**終了**にカーソルを合わせ [リターン] キーを押します。

“BASE.DEF”作成しますか? Y:する N:入力に戻る Q:しない?

Yを入力すると環境設定内容を保存し終了します。

次にBASEを再起動して印刷を行ないます。

BASE の印刷指示

BASE を起動して、編集ファイル名で印刷を行ないたいファイル名を指定して、画面に読み込みます。ファイルの1頁目が画面に表れます。

[ESC] キーを押します。画面の最終行及びファンクション表示が下記内容になります。

S)保管 O)新規 R)差込 W)書出 K)か書出 X)行変換 M)目録 E)MS-DOS P)印刷 Q)終了?
[保管] [新規] [差込] [書出] [か書出] [行変換] [目録] [MS-DOS] [印刷] [終了]

[P] キーまたは [F9] キーを押して印刷を指定します。

下記画面へ(左側の内容項目をご確認ください。変更したい場合はそれぞれのファンクションキー([F1] ~ [F7])で設定してください。

1P	I:1	Tf	挿入	Sp2	BkOf	W10n	(150P/0)1	B: ¥ プンショ . BSE
1:								
2:								
3:								文書1ページ目
4:								
5:								
6:								
7:								
8:								
= 内容 = = = = = 切替 変更方法 = = = = = [=]: 外字自動登録 ON = = = = =								
編集 : 印刷対象データ [F1] G) 外部ファイル H) 編集集中データ) 短文登録内容								
2行 : 墨字出力形式 [F2] 1) 1行: 画面表示形式 2) 2行: 墨字と墨点字同時								
ESA721: 点字プリンター [F3] N) PC - PR: NEC E) ESC/P F) FMPR: 富士通) BT3000 W) TP32								
RS232C: 点字 PR 出力先 [F7] C) B. コメント 7) ESA721A) NABCC Z) 翼) RS232C S) セントロ								
[10]字: 左余白数 [F4] M) 印刷左側余白(半角文字数) 墨字、墨点字印刷、翼のみ								
両面 : 点字印刷方法 [F5] X) 片面 R) 両面 O) 表 U) 裏 R, O, U は NABCC 翼以外								
[1]部 : 印刷部数 [F6] B) 部数								
= = = 墨字出力は画面表示内容と同じ形で印刷されます = = = [=]: RS232C 設定 = = =								
印刷設定をしてください。よければ [P] or [リターン] で印刷開始、中止は [ESC] ?								
[編集]	[2行]	[ESA721]	[左余白]	[片面]	[部数]	[RS<>セン]	[]	[RS設定] [編集へ]

* パソコンを変更したり、BASE ソフトのバージョンを変えたりした場合は[F9]の RS 設定を押し、RS232C 速度を 1200 に設定してください。

記設定が完了しましたら [P] または [リターン] キーを押し、次に印刷ページを指定して印刷を行なってください。